Casambi | dimmer | 230V | 200W | inbouw | 230V push dimmer

ARTIKELNUMMER: 214-219

Bekijk dit product in onze webshop

CASAMBI



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Compacte Casambi-dimmermodule (fase-afsnijd) voor 100–240 V AC, met bediening via Casambi-app en 230 V push-schakelaar. Geschikt voor 2-draads of 3-draads aansluiting. Voor dimbare led, halogeen en retrofitprojecten.


Belangrijkste productkenmerken

- **Lichtwaardegeheugen:** Ja
- **Geschikt voor toepassing met drukker:** Ja
- **Montagewijze:** Inbouw
- **Stuurspanning (V):** 100–240
- **Dimbaar fase-afsnijding:** Ja
- **Max. schakelvermogen LED (W):** 200
- **Besturingswijze:** Casambi

Technische specificaties:

Product naam	Casambi | dimmer | 230V | 200W | inbouw | 230V push dimmer
EAN	8714984952287
Aantal per omdoos	100st
Kleur	Wit
Aansluitwijze	Schroefklem
Bedieningswijze	Radiografisch
Besturingswijze	Casambi
Montagewijze	Inbouw
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	Ja
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20

Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	Ja
Geschikt voor toepassing met drukker	Ja
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	Ja
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer	Ja
Nom. spanning	100 - 240V
Stuurspanning	100 - 240V
Min. diepte van de inbouwdoos	18mm
Minimale helderheid instelbaar	Ja
Max. schakelvermogen LED	200W
Lichtwaardegeheugen	Ja
Halogeenvrij	Ja
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9016
Aderdoorsnede	0.75 - 2.5mm??
Garantie	5 jaar



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.