Casambi || ontvanger | 230V | 300W | inbouw

ARTIKELNUMMER: 214-208

Bekijk dit product in onze webshop

CASAMBI



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Inbouwdimmer voor Casambi-gestuurde 230V installaties. Ondersteunt dimbare verlichting tot 300 W, met draadloze bediening via smartphone of tablet. Werkt zonder gateway en heeft een geïntegreerde antenne.

Belangrijkste productkenmerken

- **Lichtwaardegeheugen:** Ja
- **Montagewijze:** Inbouw
- **Nom. Spanning (V):** 220 – 240
- **Stuurspanning (V):** 220 – 240
- **Dimbaar fase-afsnijding:** Ja
- **Max. schakelvermogen LED (W):** 300
- **Besturingswijze:** Casambi

Technische specificaties:


Product naam	Casambi || ontvanger | 230V | 300W | inbouw
EAN	8714984937161
Aantal per omdoos	1st
Kleur	Wit
Aansluitwijze	Steekklem
Bedieningswijze	Radiografisch
Besturingswijze	Casambi
Montagewijze	Inbouw
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Schakelmateriaalbreedte	51.5mm
Schakelmateriaalhoogte	47.5mm
Schakelmateriaaldiepte	31mm
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	Ja


Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	Ja
Geschikt voor toepassing met drukker	Ja
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	Ja
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer	Ja
Nom. spanning	220 - 240V
Stuurspanning	220 - 240V
Min. diepte van de inbouwdoos	32mm
Minimale helderheid instelbaar	Ja
Max. schakelvermogen LED	300W
Lichtwaardegeheugen	Ja
Halogeenvrij	Ja
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9016
Aderdoorsnede	0.75 - 2.5mm??
Garantie	5 jaar

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.









17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.